

BackHome F1



Omschrijving	De BackHome F1 reader is een compacte reader met een duidelijke en gemakkelijk af te lezen display. De reader leest ISO FDX-B én HDX transponders af conform ISO Norm 11784/5 De reader heeft een geheugen dat uitleesbaar is via een USB aansluiting.														
Afreesafstand	Tot 12 cm. Voor zowel FDX-B als HDX														
Aflezen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type transponder</th> <th>Leest af</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FDX-B</td> <td>Ja, tot 12 cm</td> </tr> <tr> <td>FDX-A AVID, AEG</td> <td>Ja, tot 12 cm</td> </tr> <tr> <td>FDX-A DESTRON</td> <td>Ja, tot 12 cm</td> </tr> <tr> <td>FDX-A FECAVA</td> <td>Ja, tot 12 cm</td> </tr> <tr> <td>ISO HDX</td> <td>Ja, tot 12 cm</td> </tr> <tr> <td>AVID encrypted USA</td> <td>Nee</td> </tr> </tbody> </table>	Type transponder	Leest af	FDX-B	Ja, tot 12 cm	FDX-A AVID, AEG	Ja, tot 12 cm	FDX-A DESTRON	Ja, tot 12 cm	FDX-A FECAVA	Ja, tot 12 cm	ISO HDX	Ja, tot 12 cm	AVID encrypted USA	Nee
Type transponder	Leest af														
FDX-B	Ja, tot 12 cm														
FDX-A AVID, AEG	Ja, tot 12 cm														
FDX-A DESTRON	Ja, tot 12 cm														
FDX-A FECAVA	Ja, tot 12 cm														
ISO HDX	Ja, tot 12 cm														
AVID encrypted USA	Nee														
Afmetingen	<p>Lengte 10,7 cm</p> <p>Breedte 4,8 cm</p> <p>Diepte 2,4 cm</p>														
Gewicht	Circa 50 gram														
Vertalingen landencode	Nee, De ISO landencode of fabrikantencode (3 cijfers) wordt door een spatie gescheiden van de overige 12 posities. (15 cijfers totaal).														
Intern geheugen	Circa 940 nummers														
Computeraansluiting	USB														
Energievoorziening	Li-ion herlaadbare accu														
Extra's	Display met 2 regels 16 karakters en backlight voor goede uitleesbaarheid onder alle omstandigheden. De reader wordt compleet met USB kabel geleverd.														
Verpakt in	Kunststof doosje met magneetsluiting en gebruikers handleiding in de binnenzijde van het deksel.														
Artikelnummer	65.400.10														